

# REARM<sup>VE</sup>

Dispositivo de rearmado del ICP del contador desde la vivienda en caso de disparo por sobreconsumo.



## Ficha Técnica

Eléctricas	Alimentación	Monofásica (F+N+T)
	Salida	Monofásica (F+N)
	Frecuencia	50-60 Hz
	Tensión	AC 230 V
	Intensidad nominal	40 A
	Sección máxima cable	16 mm <sup>2</sup>
	Corte	Unipolar
	Indicador de encendido	Piloto LED
Mecánicas	Dimensiones (mm)	70x90x45
	Montaje	Carril DIN (4 módulos)
	Material	PC V0

